

Système netlife easy; planification facile et autonome des projets; installation facile; fonctions prédéfinies; mise en service facile par télécommande, application, DIP, interrupteur rotatif, etc.

CARACTÉRISTIQUES

Regiolux Classification	netlife easy
Signal de commande	commuter
Nombre d'appareils de ballast(maxi)	200W LED
Communication	par câble
Technologie de capteur	PIR - passive infrared
Hauteur de montage (min/maxi)	2m à 5m
Remarque	Réglage par potentiomètre rotatif
Candidature	Bureau, Salles de réunions, Couloirs, Industrie, Locaux annexes
Fonction	Détection de mouvements, Détection de présence



ZONE DE DÉTECTION

Hauteur de montage	2,5m	max.5m
Ø max. assis[S]	4m	-
Ø max. radial[R]	6m	-
Ø max. tangentielle[T]	10m	18m

