

System netlife easy; proste samodzielne projektowanie; prosty montaż; domyślne funkcje; proste uruchomienie za pomocą pilota, aplikacji, DIP, pokrętła itp.

## CHARAKTERYSTYKA

Regiolux Klasyfikacja	netlife easy
Sygnal sterujący	przełączanie
Liczba Sterownik (maks)	200W LED
Komunikacja	przewodowe
Technologia czujników	PIR - passive infrared
Wysokość montażowa (min/maks)	2m do 5m
Wskazówka	Ustawienie za pomocą pokrętła potencjometru
Zastosowanie	Biuro, Sale konferencyjne, Hotele, Przemysł, Pomieszczenia gospodarcze
Czynność	Wykrywanie ruchu, Wykrywanie obecności



## OBSZAR WYKRYWANIA

Wysokość montażu	2,5m	max.5m
Ø maks.siedzenia[S]	4m	-
Ø maks.radialna[R]	6m	-
Ø maks.styczne[T]	10m	18m

