

Система netlife easy; простое самостоятельное проектирование; простая инсталляция; заданные функции; простой ввод в эксплуатацию с помощью дистанционного управления, приложение, DIP, поворотный выключатель, и т. д.

## параметры

Regiolux Классификация	netlife easy
Управляющий сигнал	включение
Номерной балласт (макс)	200W LED
коммуникация	проводное подключение
Сенсорная техника	PIR - passive infrared
Монтажная высота (мере/макс)	2m в 5m
указание	настройка через поворотный потенциометр
приложение	офис, помещения для переговоров, коридоры, промышленность, побочные помещения
Функция	Распознавание движения, присутствия людей

## Область обнаружения

Монтажная высота	2,5m	max.5m
Ø макс. посадки[S]	4m	-
Ø макс. радиальный[R]	6m	-
Ø макс. тангенциальный[T]	10m	18m

