

Système netlife easy; planification facile et autonome des projets; installation facile; fonctions prédéfinies; mise en service facile par télécommande, application, DIP, interrupteur rotatif, etc.

## CARACTÉRISTIQUES

Regiolux Classification	netlife easy
Signal de commande	Émission DALI2
Parties DALI supportées	201(DT0), 207(DT6), 208(DT7)
Sortie DALI nom.	80mA
Communication	par câble
Technologie de capteur	PIR - passive infrared
Hauteur de montage (min/maxi)	2m à 10m
Télécommande	84506028100
Télécommande en option	84506021200 +App
App nom	B.E.G. One
Extension du système	easy19
Candidature	Bureau, Salles de réunions, Couloirs, Industrie, Salle de classe, Locaux annexes, Logistique, Garages
Fonction	Réglage en fonction de la lumière du jour, gradation manuelle, Détection de mouvements, Fonction corridor, Détection de présence



## ZONE DE DÉTECTION

Hauteur de montage	3m	10m
Ø max. assis[S]	6,4m	-
Ø max. radial[R]	8m	-
Ø max. tangentielle[T]	24m	34m

