

Système netlife easy; planification facile et autonome des projets; installation facile; fonctions prédéfinies; mise en service facile par télécommande, application, DIP, interrupteur rotatif, etc.

CARACTÉRISTIQUES

Regiolux Classification	netlife easy	
Signal de commande	Signal esclave	
Communication	par câble	
Technologie de capteur	PIR - passive infrared	
Hauteur de montage (min/maxi)	2m à 10m	
Compatibilité système	easy06; easy15	
Extension du système	netlife easy19	
Candidature	Industrie, Logistique, Garages, Couloirs	
Fonction	Détection de mouvements, Détection de présence	

ZONE DE DÉTECTION

Hauteur de montage	3,5m	10m
Ø max. assis[S]	9m	-
Ø max. radial[R]	-	16m
Ø max. tangentielle[T]	-	48m

