

Système netlife easy; planification facile et autonome des projets; installation facile; fonctions prédéfinies; mise en service facile par télécommande, application, DIP, interrupteur rotatif, etc.

CARACTÉRISTIQUES

Regiolux Classification	netlife easy
Signal de commande	Émission DALI2
Parties DALI supportées	201(DT0), 207(DT6), 208(DT7)
Sortie DALI nom.	80mA
Communication	par câble
Technologie de capteur	PIR - passive infrared
Hauteur de montage (min/maxi)	2m à 5m
Télécommande	84506028100
Télécommande en option	84506021200 +App
App nom	B.E.G. One
Extension du système	netlife easy29
Candidature	Bureau, Salles de réunions, Couloirs, Industrie, Locaux annexes
Fonction	Détection de mouvements, Fonction corridor, Détection de présence, Réglage en fonction de la lumière du jour, gradation manuelle



ZONE DE DÉTECTION

Hauteur de montage	2,5m	max.5m
Ø max. assis[S]	4m	-
Ø max. radial[R]	6m	-
Ø max. tangentielle[T]	10m	18m

