

Système netlife easy; planification facile et autonome des projets; installation facile; fonctions prédéfinies; mise en service facile par télécommande, application, DIP, interrupteur rotatif, etc.

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|-------------------------------------|---|
| Regiolux Classification | netlife easy |
| Signal de commande | commuter |
| Nombre d'appareils de ballast(maxi) | 400W LED |
| Communication | par câble |
| Technologie de capteur | PIR - passive infrared |
| Hauteur de montage (min/maxi) | 4m à 14m |
| Télécommande | 84501101203 |
| Télécommande en option | 84501101200 +App |
| App nom | Steinel smart remote |
| Candidature | Industrie, Logistique, Couloirs, Garages |
| Fonction | Détection de mouvements, commuter |

ZONE DE DÉTECTION

| | | | |
|------------------------|-----------|-----------|---------|
| Hauteur de montage | 5m | 10m | 14m |
| Ø max. assis[S] | - | - | - |
| Ø max. radial[R] | 13,5x3,5m | 27,5x3,5m | 30x3,5m |
| Ø max. tangentielle[T] | 13,5x3,5m | 27,5x3,5m | 30x3,5m |

