

Accessoires - Capteur - modules netlife pour pirola

Boîtier à surface lisse en polycarbonate. Entrée de câbles côté embouts avec fermeture à baïonnette à fixation par rotation; à blocage par verrou encliquetable latéral. Couleur du boîtier blanc similaire à RAL 9003; . Light Control: netlife easy43; Regiolux Classification: netlife easy; Signal de commande: commuter; Nombre d'appareils de ballast(maxi): 350W LED; Communication: par câble; Technologie de capteur: HF - high frequency; Hauteur de montage (min/maxi): 0.5m à 5m; Zone de détection: D maxi. = 7,5 m; Candidature: Couloirs, Garages, Locaux annexes; Fonction: Détection de mouvements. Kit de pose de luminaire à capteur pour pirola ET

## CARACTÉRISTIQUES

Numéro de commande	50119000100
Numéro EAN	4020863386987
Tarif des douanes	85365080
Marque de certification	IP 65, Classe d'isolation I, F, D, Intérieur, CE
Degré de résistance aux chocs IK	IK08 (-20°C bis 45°C)
Température ambiante	ta -20°C à 45°C
Durée de la garantie	5 Années

## ÉLECTROTECHNIQUE

Puissance du système	1W
Tension secteur	230V/50Hz

## ÉCLAIRAGISME

Longévité des sources LED	50000h (Tq 45°C)
---------------------------	------------------

## MÉCANIQUE


Couleur du boîtier	blanc similaire à RAL 9003
Cotes (Long.xLarg.xH/DxH)	100mm x 87mm x 66mm
Poids (net)	0.26kg
Entrée de câble KE	côté embouts
Type de montage	Montage individuel en saillie au plafond, Montage individuel suspendu, Montage mural, Montage de rails porteurs pendulaires sur chaîne

## Dimensions

L	100 mm	Longueur
B	87 mm	Largeur
H	66 mm	Hauteur

## LIEN PROFOND

<https://www.regiolux.de/fr/article/50119000100>



## LC SYSTEM

## CARACTÉRISTIQUES

Regiolux Classification	netlife easy
Signal de commande	commuter
Nombre d'appareils de ballast(maxi)	350W LED
Communication	par câble
Technologie de capteur	HF - high frequency
Hauteur de montage (min/maxi)	0.5m à 5m
Candidature	Couloirs, Garages, Locaux annexes
Fonction	Détection de mouvements

