

Capteur

Capteur lumière/présence pour montage au plafond/dans un luminaire. Capteur de lumière et de présence à couverture de présence réglable, encastrable dans les luminaires et/ou les plafonds, pour raccordement au dispositif de commande DALIeco Control; capteur de lumière et de présence pouvant être activé/désactivé séparément par télécommande; voyant de fonctionnement à LED deux couleurs; portée de la détection de mouvement réglable; hauteur de montage : 2...5 m Plage de travail capteur de lumière : 20...800 lx (mesuré sur le capteur); récepteur de télécommande infrarouge intégré; raccordement par prise 4p4c empêchant l'inversion de polarité (RJ10).

## CARACTÉRISTIQUES

Numéro de commande	84501040100
Numéro EAN	4020863291526
Tarif des douanes	85176200
Marque de certification	IP 20, CE

## MÉCANIQUE

Couleur du boîtier	gris
Cotes (Long.xLarg.xH/DxH)	48mm x 15mm x 17mm
Poids (net)	0.01kg
Type de montage	Montage dans un boîtier encastré

## Dimensions

L	48 mm	Longueur
B	15 mm	Largeur
H	17 mm	Hauteur

## LIEN PROFOND

<https://www.regiolux.de/fr/article/84501040100>



## LC SYSTEM

### CARACTÉRISTIQUES

Regiolux Classification	netlife easy
Signal de commande	Émission DALI
Nombre d'appareils de ballast(maxi)	32
Communication	par câble
Technologie de capteur	PIR - passive infrared
Hauteur de montage (min/maxi)	2m à 5m
Télécommande	84501041200
Télécommande en option	84501042100
Candidature	Bureau, Locaux annexes, Salles de réunions, Salle de classe, Couloirs
Fonction	Détection de mouvements, Détection de présence, Réglage en fonction de la lumière du jour, gradation manuelle, Fonction corridor



### ZONE DE DÉTECTION

Hauteur de montage	2,5m	3,5m	5m
Ø max. assis[S]	3,3m	5m	-
Ø max. radial[R]	5,3m	7m	7m
Ø max. tangentielle[T]	-	-	-

