

## Accessoires - Suspension par câble

Cache-piton rectangulaire L = 317 mm, suspension cylindrique métal, 2 câbles D = 1,2 mm L = 1900 mm, 2 câbles transversaux L = 190 mm, câble de raccordement blanc Couleur du boîtier blanc signalisation RAL 9016/blanc; . Light Control: netlife easy01C; Regiolux Classification: netlife easy; Signal de commande: DALI; Nombre d'appareils de ballast(maxi): 32; Communication: Bluetooth; App nom: Osram BT Config; Osram BT Control; Remarque: possibilité de raccorder jusqu'à 4 capteurs DALI ou coupleurs de bouton-poussoir DALI supplémentaires; Extension du système: easy01S; Candidature: Bureau, Salles de réunions, Couloirs, Salle de classe, Locaux annexes; Fonction: Détection de mouvements\*, Fonction corridor\*, Détection de présence\*, Réglage en fonction de la lumière du jour\*, Tunable White (uniquement avec luminaires DT8), gradation manuelle, \*possible uniquement avec des accessoires. Kit de suspension à récepteur intégré, cache-piton anguleux, suspension par câble d'acier unique avec câble de raccordement 5 x 0,75 mm<sup>2</sup>, adapté aux luminaires suspendus à ballasts DALI, pour stail SHL. Bande lumineuse LED Commande et configuration via l'application Osram BT Control.

## CARACTÉRISTIQUES

Numéro de commande	91210125121
Numéro EAN	4020863377800
Tarif des douanes	94059900
Marque de certification	Intérieur, CE

## ÉLECTROTECHNIQUE

Câblage	5x0.75mm <sup>2</sup>
---------	-----------------------

## MÉCANIQUE


Couleur du boîtier	blanc signalisation RAL 9016/blanc
Cotes (Long.xLarg.xH/DxH)	317mm x 44.5mm x 39mm
Poids (net)	0.6kg
Type de montage	Montage individuel suspendu, Montage en bande lumineuse suspendue, Structure lumineuse pendulaire

## Dimensions

L	317 mm	Longueur
B	44.5 mm	Largeur
H	39 mm	Hauteur

## LIEN PROFOND

<https://www.regiolux.de/fr/article/91210125121>



## LC SYSTEM

## CARACTÉRISTIQUES

Regiolux Classification	netlife easy
Signal de commande	DALI
Nombre d'appareils de ballast(maxi)	32
Communication	Bluetooth
App nom	Osram BT Config; Osram BT Control
Remarque	possibilité de raccorder jusqu'à 4 capteurs DALI ou coupleurs de bouton-poussoir DALI supplémentaires
Extension du système	easy01S
Candidature	Bureau, Salles de réunions, Couloirs, Salle de classe, Locaux annexes
Fonction	Détection de mouvements*, Fonction corridor*, Détection de présence*, Réglage en fonction de la lumière du jour*, Tunable White (uniquement avec luminaires DT8), gradation manuelle, *possible uniquement avec des accessoires

