

netlife easy-systeem; eenvoudig zelf te projecteren; eenvoudige installatie; voorgedefinieerde functies; eenvoudige inbedrijfstelling via afstandsbediening, app, DIP, draaischakelaar etc.

## KARAKTERISTIEKEN

Regiolux Classificatie	netlife easy
Stuursignaal	schakelen
Aantal voorschakelapparaten (max)	400W LED
Communicatie	bedraad
Sensortechnologie	PIR - passieve infrarood
Montagehoogte (min/max)	4m naar 14m
Afstandsbediening	84501101203
Afstandsbediening optioneel	84501101200 +App
App Naam	Steinel smart remote
Toepassing	Industrie, Logistiek, Gangen, Garages
Functie	Bewegingsdetectie, schakelen

## DETECTIEBEREIK

Montage hoogte	5m	10m	14m
Ø max. zittend[S]	-	-	-
Ø max. radiaal[R]	13,5x3,5m	27,5x3,5m	30x3,5m
Ø max. tangentieel[T]	13,5x3,5m	27,5x3,5m	30x3,5m

