

System netlife easy; proste samodzielne projektowanie; prosty montaż; domyślne funkcje; proste uruchomienie za pomocą pilota, aplikacji, DIP, pokrętła itp.

CHARAKTERYSTYKA

Regiolux Klasyfikacja	netlife easy
Sygnal sterujący	DALI2-broadcast
Obsługiwane części DALI	201(DT0), 207(DT6), 208(DT7)
DALI-Wyjście nom.	80mA
Komunikacja	przewodowe
Technologia czujników	PIR - passive infrared
Wysokość montażowa (min/maks)	2m do 5m
Pilot zdalnego sterowania	84506028100
Opcja zdalnego sterowania	84506021200 +App
App miano	B.E.G. One
Rozbudowa systemu	netlife easy29
Zastosowanie	Biuro, Sale konferencyjne, Hotele, Przemysł, Pomieszczenia gospodarcze
Czynność	Wykrywanie ruchu, Funkcja korytarza, Wykrywanie obecności, Regulacja uwarunkowana ilością światła dziennego, Ręczne ściemnianie



OBSZAR WYKRYWANIA

Wysokość montażu	2,5m	max.5m
Ø maks.siedzenia[S]	4m	-
Ø maks.radialna[R]	6m	-
Ø maks.styczne[T]	10m	18m

