

System netlife flex; projektowanie samodzielne lub przez Regiolux; prosty montaż; rozbudowane funkcje i zmienne ustawienia; uruchomienie samodzielnie lub przez Regiolux za pomocą aplikacji lub oprogramowania

CHARAKTERYSTYKA

Regiolux Klasyfikacja	netlife flex
Sygnal sterujący	DALI-broadcast, tryb bezprzewodowy
Liczba Sterownik (maks)	20
DALI-Wyjście nom.	40mA
Komunikacja	Bluetooth
Technologia czujników	PIR - passive infrared
Wysokość montażowa (min/maks)	2m do 3m
App miano	Hytronik Koolmesh
Kompatybilność systemu	easy25, flex44, flex50, flex54, flex55, flex56
Wskazówka	Możliwość połączenia w sieć z innymi sterownikami Hytronik Koolmesh
Rozbudowa systemu	netlife flex54, netlife flex55
Zastosowanie	Biuro, Hole, Pomieszczenia gospodarcze, Sale konferencyjne, Sale lekcyjne
Czynność	Wykrywanie ruchu, Regulacja uwarunkowana ilością światła dziennego, Funkcja korytarza, Guided Light, HCL (tylko z oprawami DT8), Tunable White (tylko z oprawami DT8), Ręczne ściemnianie



OBSZAR WYKRYWANIA

Wysokość montażu	3m
Ø maks.siedzenia[S]	-
Ø maks.radialna[R]	12m
Ø maks.styczne[T]	12m

