

Czujnik

Czujnik światła/ruchu do montażu nastropowego. Bezprzewodowy czujnik ruchu kompatybilny z Casambi; wbudowany czujnik światła do automatycznej regulacji światła ciągłego; bez wyjścia DALI; ustawienia i konfigurowanie w aplikacji Casambi; montaż na wysokości 5–16 m. Klatka osłonowa jako wyposażenie opcjonalne

CHARAKTERYSTYKA

Numer katalogowy	84508111200
Numer EAN	4020863465538
Numer taryfy celnej	85176200
Znak jakości	IP 54, Klasa ochronności II, CE

ELEKTROTECHNIKA

Napięcie sieciowe	230V/50Hz
Sygnal sterujący	Tryb bezprzewodowy

MECHANIKA



Kolor obudowy	biały
Wymiary (DxSzxW/ŚrxW)	101mm x 76mm
Masa (netto)	0.095kg
Rodzaj montażu	Pojedyncza instalacja sufitowa

Wymiary

H	76 mm	Wysokość
D	101 mm	Średnica

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/pl/article/84508111200>



LC SYSTEM

CHARAKTERYSTYKA

Regiolux Klasyfikacja	netlife flex	
Sygnal sterujący	tryb bezprzewodowy	
Komunikacja	Bluetooth	
Technologia czujników	PIR - passive infrared	
Wysokość montażowa (min/maks)	5m do 16m	
App miano	Casambi	
Kompatybilność systemu	flex10; flex10X; flex10L; flex37; flex39	
Wskazówka	Możliwość połączenia w sieć z innymi sterownikami	
Rozbudowa systemu	flex37, flex39	
Zastosowanie	Przemysł, Logistyka	
Czynność	Wykrywanie ruchu, Funkcja korytarza, Guided Light, Regulacja uwarunkowana ilością światła dziennego	



OBSZAR WYKRYWANIA

Wysokość montażu	14m	16m
Ø maks.siedzenia[S]	-	-
Ø maks.radialna[R]	30x19m	30x19m
Ø maks.styczne[T]	30x19m	30x19m

