

**Датчик**

Датчик света и движения для накладной установки на потолке. Радиодатчик движения, совместимый с Casambi; встроенный датчик дневного света для автоматического поддержания постоянной освещенности в помещении; управление и настройка без балластов DALI; настройки и конфигурация через приложение Casambi; монтажная высота 5-16м. По опции: защитный проволочный колпак

**параметры**

номер заказа	84508111200
код EAN	4020863465538
номер таможенного тарифа	85176200
знак прохождения контроля	IP 54, класс защиты II, CE

**электротехника**

сетевое напряжение	230V/50Hz
Управляющий сигнал	радио

**Механика**



цвет корпуса	белый
размеры (LxWxH/DxH)	101mm x 76mm
вес (нетто)	0.095kg
Вид монтажа	Потолочная одиночная установка

**размеры**

H	76 mm	Высота
D	101 mm	Диаметр

**DEEP-LINK**

<https://www.regiolux.de/ru/article/84508111200>



## LC SYSTEM

## параметры

Regiolux Классификация	netlife flex
Управляющий сигнал	радио
коммуникация	Bluetooth
Сенсорная техника	PIR - passive infrared
Монтажная высота (мере/макс)	5m в 16m
Название приложения	Casambi
Совместимость системы	flex10; flex10X; flex10L; flex37; flex39
указание	возможна увязка в сеть в другими контроллерами
Расширение системы	flex37, flex39
приложение	промышленность, логистика
Функция	Распознавание движения, коридорная функция, Guided Light, регулирование в зависимости от дневного света

## Область обнаружения

Монтажная высота	14m	16m
Ø макс. посадки[S]	-	-
Ø макс. радиальный[R]	30x19m	30x19m
Ø макс. тангенциальный[T]	30x19m	30x19m

