

Система netlife easy; простое самостоятельное проектирование; простая инсталляция; заданные функции; простой ввод в эксплуатацию с помощью дистанционного управления, приложение, DIP, поворотный выключатель, и т. д.

параметры

Regiolux Классификация	netlife easy
Управляющий сигнал	DALI2 (деталь 303, 304)
коммуникация	проводное подключение
Сенсорная техника	PIR - passive infrared
Монтажная высота (мере/макс)	2m в 5m
Название приложения	Osram BT Config; Osram BT Control
Совместимость системы	easy01; easy01C; flex10X; центральный контроллер DALI2
Мощность системы DALI	6mA
приложение	офис, помещения для переговоров, коридоры, классные комнаты, побочные помещения
Функция	Распознавание движения, присутствия людей, регулирование в зависимости от дневного света



Область обнаружения

Монтажная высота	2,5m	3,5m	5m
Ø макс. посадки[S]	3,3m	5m	-
Ø макс.радиальный[R]	5,3m	7m	7m
Ø макс.тангенциальный[T]	-	-	-

