

Система netlife easy; простое самостоятельное проектирование; простая инсталляция; заданные функции; простой ввод в эксплуатацию с помощью дистанционного управления, приложение, DIP, поворотный выключатель, и т. д.

параметры

Regiolux Классификация	netlife easy
Управляющий сигнал	DALI
Номерной балласт (макс)	32
коммуникация	Bluetooth
Сенсорная техника	PIR - passive infrared
Монтажная высота (мере/макс)	2m в 5m
Название приложения	Osram BT Config; Osram BT Control
указание	Дополнительно можно подключить макс. 4 датчиков или кнопочных адаптеров DALI
Расширение системы	easy01S
приложение	офис, помещения для переговоров, коридоры, классные комнаты, побочные помещения
Функция	Распознавание движения, коридорная функция, присутствия людей, регулирование в зависимости от дневного света, Tunable White (только для светильников DT8), ручное диммирование



Область обнаружения

Монтажная высота	2,5m	3,5m	5m
Ø макс. посадки[S]	3,3m	5m	-
Ø макс. радиальный[R]	5,3m	7m	7m
Ø макс. тангенциальный[T]	-	-	-

