

Система netlife easy; простое самостоятельное проектирование; простая инсталляция; заданные функции; простой ввод в эксплуатацию с помощью дистанционного управления, приложение, DIP, поворотный выключатель, и т. д.

## параметры

Regiolux Классификация	netlife easy
Управляющий сигнал	включение
Номерной балласт (макс)	200W LED
коммуникация	проводное подключение
Сенсорная техника	PIR - passive infrared
Монтажная высота (мере/макс)	2m в 5m
Пульт дистанционного управления	84506027100
Пульт дистанционного управления опционально	84506021200 +App
Название приложения	B.E.G. One
Расширение системы	netlife easy29
приложение	офис, помещения для переговоров, коридоры, промышленность, побочные помещения
Функция	Распознавание движения, присутствия людей



## Область обнаружения

Монтажная высота	2,5m	max.5m
Ø макс. посадки[S]	4m	-
Ø макс.радиальный[R]	6m	-
Ø макс.тангенциальный[T]	10m	18m

