

Система netlife easy; простое самостоятельное проектирование; простая инсталляция; заданные функции; простой ввод в эксплуатацию с помощью дистанционного управления, приложение, DIP, поворотный выключатель, и т. д.

параметры

Regiolux Классификация	netlife easy
Управляющий сигнал	включение
Номерной балласт (макс)	400W LED
коммуникация	проводное подключение
Сенсорная техника	PIR - passive infrared
Монтажная высота (мере/макс)	4м в 14м
Пульт дистанционного управления	84501101203
Пульт дистанционного управления опционально	84501101200 +App
Название приложения	Steinel smart remote
приложение	промышленность, логистика, коридоры, гаражи
Функция	Распознавание движения, включение



Область обнаружения

Монтажная высота	5m	10m	14m
Ø макс. посадки[S]	-	-	-
Ø макс.радиальный[R]	11m	14,5m	-
Ø макс.тангенциальный[T]	34,5m	28m	20m

