

Система netlife easy; простое самостоятельное проектирование; простая инсталляция; заданные функции; простой ввод в эксплуатацию с помощью дистанционного управления, приложение, DIP, поворотный выключатель, и т. д.

параметры

Regiolux Классификация	netlife easy
Управляющий сигнал	включение
Номерной балласт (макс)	1100VA
коммуникация	проводное подключение
Сенсорная техника	PIR - passive infrared
Монтажная высота (мере/макс)	2m в 10m
Пульт дистанционного управления	84506027100
Пульт дистанционного управления опционально	84506021200 +App
Название приложения	B.E.G. One
Расширение системы	easy19
приложение	коридоры, гаражи, промышленность, логистика, побочные помещения, офис, помещения для переговоров
Функция	Распознавание движения, присутствия людей, включение

Область обнаружения

Монтажная высота	3,5m	10m
Ø макс. посадки[S]	9m	-
Ø макс. радиальный[R]	-	16m
Ø макс. тангенциальный[T]	-	48m

