

netlife flex; конфигурируемые радиосистемы; планирование осуществляет или сам клиент, или Regiolux; простая установка; расширенные функции и варьируемые настройки дополнительных элементов; простой запуск с помощью мобильного приложения или программы; расширенные возможности увязки в сеть

## параметры

Regiolux Классификация	netlife flex
Управляющий сигнал	DALI-broadcast, радио
Номерной балласт (макс)	20
выход DALI ном.	40mA
коммуникация	Bluetooth
Сенсорная техника	PIR - passive infrared
Монтажная высота (мере/макс)	2m в 3m
Название приложения	Hytronik Koolmesh
Совместимость системы	easy25, flex44, flex50, flex54, flex55, flex56

**указание** увязка в сеть с другими контроллерами Hytronik Koolmesh

**Расширение системы** netlife flex54, netlife flex55

**приложение** офис, коридоры, побочные помещения, помещения для переговоров, классные комнаты

**Функция** Распознавание движения, регулирование в зависимости от дневного света, коридорная функция, Guided Light, HCL (только для светильников DT8), Tunable White (только для светильников DT8), ручное диммирование

## Область обнаружения

Монтажная высота	3m
Ø макс. посадки[S]	-
Ø макс.радиальный[R]	12m
Ø макс.тангенциальный[T]	12m

