

netlife flex; конфигурируемые радиосистемы; планирование осуществляет или сам клиент, или Regiolux; простая установка; расширенные функции и варьируемые настройки дополнительных элементов; простой запуск с помощью мобильного приложения или программы; расширенные возможности увязки в сеть

параметры

Regiolux Классификация	netlife flex
Управляющий сигнал	DALI-broadcast, радио
Номерной балласт (макс)	15
коммуникация	Bluetooth
Сенсорная техника	PIR - passive infrared
Монтажная высота (мере/макс)	2m в 4m
Название приложения	Hytronik Koolmesh
Совместимость системы	easy25, flex44, flex50, flex54, flex55, flex56
указание	увязка в сеть с другими контроллерами Hytronik Koolmesh
Расширение системы	netlife flex54, netlife flex55
приложение	офис, коридоры, побочные помещения, помещения для переговоров, классные комнаты
Функция	Распознавание движения, присутствия людей, коридорная функция, Guided Light, HCL (только для светильников DT8), Tunable White (только для светильников DT8), регулирование в зависимости от дневного света, ручное диммирование

Область обнаружения

Монтажная высота	3m	4m
Ø макс. посадки[S]	4m	-
Ø макс. радиальный[R]	4m	4m
Ø макс. тангенциальный[T]	7m	7m

