

Capteur

Capteur lumière/présence pour encastrément au plafond. Détecteur de présence radio compatible avec Casambi; capteur de lumière intégré pour réglage automatique d'une lumière constante; sans sortie DALI; réglages et configuration par application Casambi ou application 4remote BT; hauteur de montage 2 - 4 m Accessoires pour montage en saillie disponibles

CARACTÉRISTIQUES

Numéro de commande	84508106200
Numéro EAN	4020863463404
Tarif des douanes	85176200
Marque de certification	IP 20, Classe d'isolation II, CE

ÉLECTROTECHNIQUE

Tension secteur	220-240V/50-60Hz
Signal de commande	Radio

MÉCANIQUE

Couleur du boîtier	blanc
Cotes (Long.xLarg.xH/DxH)	85mm x 74mm
Poids (net)	0.09kg
Type de montage	Encastrément individuel au plafond

Dimensions

H	74 mm	Hauteur
D	85 mm	Diamètre

LIEN PROFOND

<https://www.regiolux.de/fr/article/84508106200>

